תתחדשו!

SENSICA מודה לכם שבחרתם לרכוש את אחד ממוצריה. לבחירתכם תוכלו למצוא ב- SENSICA ליין מגוון של פתרונות אסטטים לפנים ולגוף. נא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת להפיק את המירב ממוצר זה. שימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

בברכה,
SENSICA

תוכן עניינים

הוראות בטיחות 4
אזהרות 5
התוויות נגד 6
ייעוד המכשיר 6
טכנולוגיית RPL™ (Reactive Pulsed Light) 7
חלקי המכשיר 8
אופן השימוש 8
טיפול מומלץ 12
תופעות לוואי אפשריות 14
תחזוקת המכשיר 15
מפרט 16

קראו בעיון את המידע שלהלן לפני שתתחילו להשתמש במכשיר. אם עדיין יש לכם ספקות או אינכם בטוחים אם המכשיר מתאים לשימוש שלכם, התייעצו עם רופא.

הוראות בטיחות

- מכשיר זה מיועד לשימוש ע"י אנשים מעל גיל 18 בלבד.
- לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או נפשיות מופחתות יכולים להשתמש במכשיר בתנאי שהם תחת השגחה או קיבלו הנחיות לשימוש בטוח ע"י אדם שאחראי לבטיחותם.
- אזהרה! שימוש במכשיר בניגוד להוראות, עלול לגרום נזק לעיניים או לעור. קראו ופעלו לפי ההוראות.
- אזהרה! אין להשתמש שימוש ממושך במכשיר באותו איזור, הדבר עלול לגרום נזק לעור.
- אין למקם, לאחסן או להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או בקרבת מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לפתוח או לתקן את המכשיר, מכיוון שאתם עלולים להיחשף לרכיבים חשמליים מסוכנים שעלולים לגרום לנזק גופני.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. סכנת התחשמלות!
- אין להשתמש במכשיר אם חלק כלשהו חסר, פגום או אבד, אם הוא לא פועל כראוי, אם אתם מבחינים או מריחים עשן, או אם המכשיר לח או רטוב.
- אין להשתמש במכשיר עם ספק כוח אחר מהמקורי. לעולם אל תשתמשו במתאמים שאינם מאושרים על ידי היצרן. במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף את הכבל רק על ידי נציג היבואן. לסיוע נוסף, צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.
- לפני השימוש במכשיר, ודאו שהוא נקי, יבש ושלם. הוראות הניקוי מפורטות בסעיף ניקוי ואחסון.
- הסרת שיער באמצעות לייזר או IPL יכולה לגרום לצמיחת שיער מוגברת אצל אנשים מסוימים. תופעה זו נפוצה יותר אצל נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ודרום אסיה בטיפול באיזורי הפנים והצוואר.

אזהרות

אל תשתמשו במכשיר:

- אם יש לכם עור כהה מאוד (ראו טבלת גווני העור למטה). עור כהה מאוד עלול לספוג יותר קרינה ולכן נוטה יותר לתופעות לוואי.





- הסרת שיער במכשיר זה אינה מומלצת על שיער אפור, אדום או בהיר מאוד מכיוון שהטיפול עשוי להיות פחות יעיל על צבעי שיער אלו.
- על עור שזוף באופן מלאכותי או טבעי או לאחר חשיפה לשמש שכן הדבר עלול לגרום לכוויות חמורות או לפציעת עור. הימנעו מחשיפה של 15 דקות לשמש במשך 4 שבועות לפני הטיפול ולפחות שבועיים אחריו. אם במהלך תקופה זו אזור העור המטופל נחשף לשמש, הקפידו למרוח מסנני קרינה SPF 30 ומעלה.
- אם יש לכם כתמי עור חומים כהים או שחורים כגון: כתמי לידה, שומות או שלפוחיות באזור הטיפול.
- ישירות על הפטמות, איברי המין או סביב פי הטבעת.
- על ממברנות ריריות כגון: נחיריים, שפתיים, עפעפיים ואוזניים.
- על פירסינג או פריטי מתכת כלשהם כגון עגילים או תכשיטים באיזור הטיפול.
- על קעקועים או איפור קבוע. כסו קעקועים או איפור קבוע עם פלסטר לבן לפני הטיפול. אין להשתמש במכשיר ישירות על הקעקוע או האיפור הקבוע, גם כשהוא מכוסה.
- אין להסתכל ישירות על האור המגיע מהנורה, מכיוון שהוא עלול לגרום לנזק בעיניים.
- אין להשתמש בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או תכשירים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור שעה אחת לפני השימוש במכשיר.
- אין לעבור על אותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול!

התוויות נגד

אל תשתמשו במכשיר אם:

- יש לכם שתל פעיל כגון קוצב לב, משאבת אינסולין או מכשירים דומים.
- את בהריון או מניקה.
- אובחנתם עם סרטן עור, אזורים בסיכון לממאירות, או אם קיבלתם טיפול כימותרפי/הקרנות במהלך 3 החודשים האחרונים.
- אתם סובלים מאפילפסיה, שכן השימוש במכשיר עלול לעורר התקף.
- יש לכם עור פגום או פצוע, או היסטוריה של התפרצויות הרפס או פסוריזיס באיזור הטיפול.
- אתם סובלים מהיווצרות צלקת קולואידית (צמיחה של רקמת צלקת נוספת שבה העור החלים לאחר פציעה) באזור הטיפול.
- אתם נוטלים תרופה או תוספים צמחיים המגבירים רגישות לאור. התייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.
- אתם רגישים לאור או סובלים ממחלות אחרות הקשורות לרגישות לאור.
- סובלים מסוכרת או מחלות מטבוליות אחרות, מאחר והן עלולות לגרום לדחיית ריפוי וזיהום במקרה של תופעת לוואי.
- עברתם פילינג (קילוף עור) או הליכי חידוש עור אחרים ב-8 השבועות האחרונים באזור הטיפול.

הערה: אם עברתם הליכים אסתטיים אחרים או שיש לכם ספק לגבי תופעות לוואי אפשריות, התייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.

ייעוד המכשיר

זהו מכשיר לשימוש ביתי המיועד להסרת שיער מכל חלקי הגוף (כגון: רגליים, זרועות, בתי השחי, קו הביקיני, גב, כתפיים, חזה ובטן) ובאזורי הפנים המותרים (מעל השפה העליונה, הלחי, הלסת, הסנטר והצוואר).

הערה: מכשיר זה תוכנן במיוחד לטיפול אישי ומיועד למשתמש בודד ולשימוש ביתי בלבד.


טכנולוגיית RPL™ (Reactive Pulsed Light)

RPL™ (Reactive Pulsed Light) היא טכנולוגיה מתקדמת המשתמשת בטכנולוגיית IPL (Intense Pulsed Light) מוכחת קלינית המשלבת חיישן חכם לניטור גוון העור ומגע עם העור. הבזקי האור פוגעים בפיגמנט שבשערה (מלנין), מומרים לחום ומועברים לשורשי השיער שמתחת לפני העור. האפקט התרמי משבית את זקיק השערה וגורם להפחתה בצמיחת השיער מבלי להשפיע על העור מסביב.


הפחתת שיער לטווח ארוך

שני גורמים ממלאים תפקיד חשוב בהפחתת שיער לטווח ארוך:

- **מחזור צמיחת השיער**. צמיחת שיער כוללת שלושה שלבים: אנאגן, קטגן וטלוגן. אנאגן הוא שלב הצמיחה, בעוד שקטאגן הוא שלב המעבר וטלוגן הוא שלב המנוחה. דילול הצמיחה יכול להתרחש רק בשלב האנאגן (שלב הצמיחה). מכיוון שצמיחת השיער אינה מסונכרנת, מומלץ להשלים את פרוטוקול הטיפול המלא כדי להבטיח שכל שערה תיחשף לטיפול בשלב האנאגן.
- **גווני עור**. ככל שהעור כהה יותר, כך הוא מכיל יותר מלנין שמתחרה במלנין שבשיערה על ספיגת האור שמופק מהמכשיר. כאשר האור נספג על ידי העור, הדבר עלול לגרום לתופעות לוואי וכן לירידה ביעילות הטיפול.



חלקי המכשיר



1. לחצן הפעלה ובחירת רמת אנרגיה
2. תצוגת רמת אנרגיה 1-3
3. חלון טיפול
4. חיישן מגע וגוון העור
5. שקע לכבל חשמלי
6. לחצן ההדק

אופן השימוש

המכשיר מתאים להסרת שיער מהרגליים, זרועות, בתי השחי, קו ביקיני, גב, כתפיים, חזה, בטן ואזורי פנים מותרים (מעל השפה העליונה, הלחיים, הלסת, הסנטר והצוואר).

טיפול בוחן

לפני הטיפול הראשון בכל אזור חדש, מומלץ לבדוק את תגובת העור לטיפול במכשיר ולהגדיר את רמת האנרגיה האופטימלית עבור כל אזור טיפול. אזורי גוף שונים עשויים להיות בעלי רגישות שונה ולכן עשויים לדרוש רמות אנרגיה שונות.

בצעו בדיקה מקדימה על שטח קטן באזור בו אתם מתכוונים לטפל 24 שעות לפני הטיפול המלא הראשון.

הערה: אל תטפלו טיפול מלא באזור או ברמת אנרגיה שלא בדקתם קודם לכן!

---

1. הכינו את העור כמתואר בהמשך בסעיף **שלב 1: הכנת אזור הטיפול**
2. בחרו את רמת האנרגיה הנמוכה ביותר והפעילו הבזק.
3. ניתן להעלות את רמת האנרגיה עד לרמת האנרגיה המקסימלית, אלא אם אתם מתחילים לחוות אי נוחות. כל רמת אנרגיה צריכה להיבדק על איזור עור חדש (אין לחפוף הבזקים).
4. אם לאחר 24 שעות העור נראה תקין, ניתן להתחיל בטיפול הראשון. אם העור נפגע בצורה כלשהי, אין להשתמש במכשיר מבלי להתייעץ קודם עם רופא.

שלב 1: הכנת אזור הטיפול

1. הסירו את כל התכשיטים.
2. ודאו שהשיער באזור הטיפול מגולח. אין להסיר שיער ע"י שעווה, אפילציה או תכשירים להסרת שיער באזור הטיפול לפני כל טיפול, שכן הדבר יסיר את שורש השערה שסופג את קרינת האור במהלך הטיפול.
3. נקו את העור משאריות של אבקות, קרמים, איפור, אנטי-פרספירנטים או דאודורנטים, ולאחר מכן יבשו את העור.
4. לעולם אל תשתמשו בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או חומרים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור במשך שעה אחת לפני השימוש במכשיר, שכן הדבר עלול לגרום לצריבה של העור.

חשוב: אין להשתמש בקרם או ג'ל בזמן השימוש במכשיר מכיוון שהם עלולים למנוע פעולה תקינה.

שלב 2: טיפול

המכשיר מצוייד בחיישן חכם הממוקם מתחת לחלונית הטיפול. חיישן זה נועד להבטיח את בטיחותך בזמן הטיפול על ידי מניעת הבזק באיזורים בהם העור כהה מידי או במידה והמכשיר אינו במגע עם העור.

1. ודאו שחלון הטיפול נקי, יבש ושלם.
2. חברו את המכשיר לשקע החשמל בעזרת הכבל. הבהוב ירוק יופיע בנורית החיווי.
3. הפעילו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי. המכשיר יופעל ברמת אנרגיה 1. לחצו שוב על הלחצן, עד לרמת האנרגיה הרצויה.
4. מצב המתנה: כאשר היחידה לא פעילה מעל 3 דקות היא תחזור למצב STANDBY (המתנה). מצב זה מצוין על ידי אור ירוק מהבהב. לחצו על לחצן ON/OFF כדי לחזור למצב טיפול.
5. מחווני תצוגת רמת האנרגיה יאירו בירוק בהתאם לרמת האנרגיה שנבחרה.
6. הניחו את חלון הטיפול על אזור הטיפול הרצוי, תוך הקפדה על מגע מלא עם העור ולחצו על לחצן ההדק כדי לשחרר הבזק.

הערה: בעת ההבזק, נורמלי להרגיש תחושת צריבה קלה.

---

7. לאחר כל הבזק, העבירו את המכשיר לאזור הבא. לאחר כל הבזק, יידרשו למכשיר 1-3 שניות להיות מוכן להבזק הבא. חיישן הבטיחות לא יפעיל הבזק אם:
   - המכשיר לא במגע מלא עם העור. במקרה זה, מחוון המצב יהפוך "לרגע" לכתום.
   - גוון העור שלכם כהה/שזוף מדי. במקרה זה, מחוון המצב יהפוך "לרגע" לאדום.
8. לאחר הטיפול, כבו את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור "ON/OFF". נתקו את המכשיר מהחשמל.

הבזק בודד או רציף

- **הבזק בודד**: לחצו על לחצן ההדק פעם אחת כדי לשחרר הבזק בודד. המשיכו לנקודה הבאה ולחצו שוב על לחצן ההדק כדי לשחרר הבזק נוסף. חזרו על פעולה זו עד להשלמת הטיפול.
- **הבזק רציף**: השאירו את לחצן ההדק לחוץ ועם כל הבזק עברו לאיזור הבא מבלי לנתק את המכשיר מהעור. מצב זה מומלץ לטיפול באיזורים גדולים כגון הרגליים.

שלב 3: לאחר הטיפול

- לאחר הטיפול, ניתן להשתמש בתחליב הרגעה.
- הימנעו משימוש בקרמי פילינג והלבנה או מוצרים דומים למשך 24 שעות לפחות, שכן הדבר מגרה את העור המטופל.
- הימנעו מחשיפה ישירה לשמש לפחות שבועיים לאחר הטיפול. אם חושפים עור שטופל לאחרונה לאור שמש במהלך פרק זמן זה, יש למרוח קרם הגנה של SPF 30 ומעלה.

מצב נורית החיווי

מצב נורית החיווי	מצב המכשיר	תיאור
אין אור	כבוי	המכשיר לא פועל (לא מחובר למקור חשמל)
אור ירוק	דולק	הבזק מוכן להפעלה
אור ירוק מהבהב	מצב המתנה	המכשיר במצב המתנה (לאחר 3 דקות ללא שימוש או לפני הדלקת המכשיר)
אור כתום רגעי	הבזק חסום	המכשיר אינו במגע מלא עם העור
אור אדום רגעי	הבזק חסום	העור באזור הטיפול כהה מדי
אור כתום מהבהב	סיום חיי המנורה	כמות ההבזקים עומדת להסתיים

טיפול מומלץ

לקבלת תוצאות מיטביות, יש להשתמש במכשיר בהתאם לטיפולים הבאים:

שיער גוף

טיפולי הסרת שיער 1-4 יהיו בהפרש של שבועיים.

טיפולי הסרת שיער 5-8 יהיו בהפרש של ארבעה שבועות.

שיער פנים

טיפולי הסרת שיער 1-5 יהיו בהפרש של שבועיים.

טיפולי הסרת שיער 6-8 יהיו בהפרש של ארבעה שבועות.

כדי לשמור על התוצאות לאחר השלמת פרוטוקול הטיפול, מומלץ לבצע טיפול אחת לחודש, או לפי הצורך.

למה לצפות

אנשים שונים ואזורי טיפול שונים עשויים להגיב באופן שונה לטכנולוגיית RPL™.

ייתכן שיחלפו 3-4 טיפולים (6-8 שבועות) עד שניתן יהיה לראות תוצאות ראשוניות. השיער ימשיך לצמוח עד שבועיים לאחר הטיפול. עם זאת, ככל שתתקדמו בפרוטוקול הטיפול, השיער באזור הטיפול ינשור בהדרגה.

מספר הטיפולים הנדרש להשגת תוצאות ארוכות טווח שונה בין המשתמשים ובין אזורי הטיפול ותלוי בגורמים כגון: גיל, צבע שיער וגוון עור.

לאחר השלמת פרוטוקול הטיפול, תתרחש הפחתה נוספת בצמיחת השיער. השערות שנותרו יהיו עדינות יותר וצבען בהיר יותר.

הערות:

- מומלץ להשתמש ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר שנמצאה נוחה במהלך "הטיפול בוחן". שימו לב שטיפולי פנים צריכים להתבצע ברמת האנרגיה בינונית (2) או נמוכה (1). (אל תשימי לב לפונט זה סתם יצא לי ככה).
- צבעי שיער בהירים יותר עשויים לדרוש טיפולים נוספים על מנת לראות תוצאות.
- **מכשיר זה מתאים גם לגברים. עם זאת, שיער גוף גברי, במיוחד באיזור החזה, ידרוש יותר טיפולים.**

הסרת שיער הפנים

- עור הפנים הוא אזור רגיש הדורש טיפול וזהירות מיוחדים. הקפידו לעקוב אחר כל ההוראות ואמצעי הזהירות על מנת למנוע תופעות לוואי. מומלץ לעשות תחילה טיפול באזורי הגוף על מנת ולהכיר את המכשיר.
- ניתן להשתמש במכשיר זה לטיפול בכל אזורי הפנים מתחת לקו הלחיים: מעל השפה העליונה, הלחי, הלסת, הסנטר והצוואר.

⚠ לעולם אל תשתמשו במכשיר סביב או ליד העיניים.





- בעת טיפול באזורי פנים, אין להשתמש ברמת אנרגיה העולה על הרמה הבינונית (2).



- אין להשתמש במכשיר מעל קו הלחיים או סביב העיניים, הגבות והריסים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק חמור לעיניים.



- הימנעו משימוש בסמוך לנחיריים ולשפתיים, מכיוון שאזורים אלו רגישים יותר.



- העור בשליש התחתון של הצוואר רגיש יותר. הקפידו לא לבצע חפיפה בין אזורי הטיפול.

הערה: שיער הפנים עשוי להיות הורמונלי ויתכן שידרשו יותר טיפולים כדי להשיג הפחתת שיער לצמיתות.

למשתמשים גברים: יש להיזהר בזמן הטיפול באזור הזקן; צפיפות השיער הגבוהה באזור זה מגבירה את ספיגת האור ולכן יש לפעול במשנה זהירות.

תופעות לוואי אפשריות

בעת שימוש במכשיר בהתאם להוראות השימוש, תופעות הלוואי נדירות. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לחוות אי נוחות קלה במהלך השימוש. תופעות הלוואי המפורטות בטבלה שלהלן יעלמו מאליהן תוך שעות ספורות. אם אתם חווים תופעות לוואי חמורות יותר (כמפורט בטבלה שלהלן) הפסיקו את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא במידת הצורך.

דרגת החומרה	תדירות	תופעות לוואי
קל	נפוץ	גירוי עור אדמומיות בעור רגישות העור
בינוני	נדיר	כוויות הִצטַלְקוּת שינויי פיגמנטציה אדמומיות ונפיחות יתר
חמור	נדיר ביותר	דלקת צלקות

יש לדווח לשירות הלקוחות על כל אירוע חמור שהתרחש בעקבות השימוש במכשיר.

תחזוקת המכשיר

ניקוי ואחסון

1. לפני הניקוי והאחסון הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
2. להבטחת ביצועים מקסימליים, מומלץ לנקות את אזור חלון הטיפול לאחר כל טיפול עם מטלית יבשה ונקייה. אם אינכם מצליחים לנקות את חלון הטיפול, פנו לשירות לקוחות.
3. לעולם אל תשתמשו במים או בנוזלי ניקוי אחרים, שכן הם עלולים לגרום נזק למכשיר ולהיות מסוכנים למשתמש.
4. אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש.

טיפול בתקלות

אם המכשיר לא נדלק:

- ודאו שהמכשיר מחובר למקור חשמל.

אם ההבזק חסום:

- ודאו שיש מגע מלא בין המכשיר לעור. לחצן ההדק ישחרר הבזק רק במגע מלא עם העור.
- ודאו שאזור הטיפול אינו קטן מדי, מעוקל או גרמי. חלון הטיפול צריך להיות במגע מלא עם העור. מתיחת העור יכולה לעזור להשיג זאת.
- זוהה גוון עור כהה ונורית החיווי תידלק רגעית באדום.

במקרה של תקלה כללית:

- אפסו את המכשיר על ידי ניתוק הכבל משקע החשמל, המתינו 10 שניות ולאחר מכן חברו אותו מחדש. כעת נסו להפעיל את המכשיר.

המכשיר עשוי להבזיק בקצב איטי יותר בסביבה חמה. נסו לעבור לסביבה קרירה יותר.

אם הבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.

שירות לקוחות

ליצירת קשר עם שירות הלקוחות, ראה פרטי התקשרות בכריכה הפנימית של המדריך.

מפרט

יצרן
ELG Trade Ltd

ספקטרום האור הנפלט
475-1200nm

משך ההבזק
5±2 ms

שטף אנרגיה נפלטת
5 J/cm^2

רמות אנרגיה לבחירה
3 רמות

איזור הטיפול (חלון)
3 סמ"ר

מהירות
הבזק אחד כל 1-3 שניות

ספק מתח חיצוני
12V, 1.8A, 21.6W

100-240VAC, 50–60Hz

משקל וגודל המכשיר
179 גרם
179x45x60 מ"מ

יעילות סוללה ממוצעת
87.1%

יעילות בעומס נמוך (10%)
81.9%

טכנולוגיה
IPL בשימוש ביתי

הוראות אחסון

תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורה	-10°C-70°C
לחות	0-90% בטמפ' של 55°C
לחץ	שאינו מתעבה
תנאי תפעול	
טמפרטורה	10°C-40°C
לחות	30-90%
גובה מירבי	כ-3000 מטר

מודל: IPL010


בידוד כפול


נא לקרוא את ההוראות לפני השימוש


מיחזור ושמירה על הסביבה


מוצרים וחומרי אריזה ניתנים למחזור - אין להשליכם עם אשפה רגילה


יש להרחיק מהעיניים


יש לקרוא בעיון את האזהרות ואת הוראות הזהירות לפני השימוש


אין להשתמש במכשיר על עור שזוף או לאחר חשיפה לשמש


אין לאפשר למכשיר להירטב
אין להשתמש במכשיר במקלחת, באמבטיה או ליד נוזלים

IP22

IP2X: חפץ בקוטר 12.5 מ"מ לא יכול לחדור.
IPX2: לטיפות שנופלות אנכית אין השפעה היכולה לגרום נזק


אזהרה! קרינה אופטית

CE

UK CA

16

תעודת אחריות

תתחדשו! רכשתם מוצר מתוצרת Sensica.

יש לנו אמון מלא בכל מוצר של Sensica - אנו יודעים שהחברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר, כיון שהמכשירים שלנו עוברים שלל בדיקות ובקרות איכות. במקרה הבלתי סביר שתמצאו במוצר בעיה, היא תכוסה ע"י האחריות.

שנתיים אחריות מוגבלת

האחריות מכסה רק את מכשיריה של Sensica. מוצרי Sensica אחרים כגון פדים או קרמים הוגדרו כמתכלים ואינם כלולים באחריות זו.

האחריות המוגבלת מכסה תקלות הנובעות מיצור המוצר שלכם, בין אם רכשתם אותו ישירות מהאתר הרשמי או ממשווק מורשה. אישור האחריות יינתן רק אם תוצג חשבונית מקורית. האחריות חלה רק על מוצרים שיוכח שהינם תקולים.

כדי לקבל שירות במסגרת האחריות למוצר Sensica, פנו למחלקת השירות לקוחות.

על מנת להשתמש באחריות, Sensica תדרוש הוכחה לרכישה. הציגו את החשבונית או אישור אספקה שכוללים את תאריך הרכישה של המוצר.

הזינו את מספר החשבונית באתר שלנו כדי להפעיל את האחריות.

www.sensica.co.il

جدول المحتويات

الاحتياطات 20
تحذيرات 21
موانع الاستعمال 22
الاستخدام المقصود 23
تقنية ال (Reactive Pulsed Light) RPL™ 23
اجزاء الجهاز 24
كيفية الاستخدام 24
العلاج الموصى به 27
الآثار السلبية المحتملة 30
صيانة الجهاز 31
معلمات مواصفات الجهاز 32

اقرأ المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل بدء العلاج بالجهاز. إذا كان لا يزال لديك أي شكوك أو لم تكن متأكدًا مما إذا كان الجهاز آمنًا لاستخدامك، فيرجى استشارة طبيبك.

الاحتياطات

- لا تستخدم من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو تم توجيههم في الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها.
- تحذير! تلف العين (الذي قد يؤدي إلى فقدان الرؤية) أو تلف الجلد المحتمل إذا لم يتم اتباع التعليمات. اقرأ واتبع التعليمات.
- تحذير! قد يحدث تلف الجلد بعد التطبيق السطحي المطول أو المتكرر على الموقع.
- لا تضع أو تخزن أو تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء، لأنه قد يؤدي إلى الصعق بالكهرباء الشديد.
- لا تقم بفتح الجهاز أو إصلاحه، لأنه قد يعرضك لمكونات كهربائية خطيرة قد تسبب أضرارًا جسدية خطيرة.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء، لأنه يمثل خطر الصعق بالكهرباء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من الجهاز أو ملحقاته: لا يعمل بشكل صحيح، أو يبدو تالفًا أو مكسورًا أو فضفاضًا أو مفقودًا أو مبللاً، أو إذا رأيت أو شممت رائحة دخان.
- لا تستخدم الجهاز مع مصدر طاقة غير ذلك المزود بالجهاز. قد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة وتوقفها عن العمل. لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر التي لم توافق عليها الشركة المصنعة. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبدال الكابل فقط من قبل الشركة المصنعة أو الموزع المؤهل. اتصل بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.
- قبل استخدام هذا الجهاز، تأكد من أنه نظيف وجاف وسليم. يتم تفصيل تعليمات التنظيف تحت قسم التنظيف والتخزين.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز:

- إذا كان لديك بشرة داكنة جدًا (انظر مخطط لون البشرة على الغطاء الداخلي).





- على الجلد المدبوغة صناعيا أو بشكل طبيعي أو بعد التعرض لأشعة الشمس لأن هذا يمكن أن يسبب حروقا خطيرة أو إصابة الجلد. تجنب التعرض لأشعة الشمس لأكثر من 15 دقيقة لمدة 4 أسابيع قبل العلاج ولمدة أسبوعين على الأقل بعد العلاج. إذا تعرضت منطقة الجلد المعالجة لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، فتأكد من وضع واقيات الشمس SPF 30 أو أعلى.
- إذا كانت لديك بقع بنية داكنة أو سوداء مثل: علامات الولادة أو الشامات أو البثور في المنطقة المراد علاجها.
- مباشرة على الحلمات أو الأعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج، حيث قد يكون لون البشرة أكثر قتامة و/أو كثافة شعر أكبر.
- على الأغشية المخاطية مثل: الخياشيم وشفاه الفم والجفون والأذنين.
- على الثقب أو أي مواد معدنية مثل الأقراط أو المجوهرات في المنطقة المراد معالجتها، لأنها قد تسبب حروقًا.
- على المناطق ذات الوشم أو الماكياج الدائم. تغطية الوشم أو الماكياج الدائم مع الجص الأبيض قبل العلاج. لا تستخدم الجهاز مباشرة فوق الوشم أو الماكياج الدائم، حتى عند تغطيته.
- لا تنظر أبدًا مباشرة إلى الضوء القادم من القضيب والمصباح، لأنه قد يتسبب في إصابة العين.
- لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد قبل ساعة واحدة من استخدام الجهاز لأنه قد يسبب حرق الجلد.
- لا تعالج نفس المنطقة من الجلد أكثر من مرة واحدة لكل علاج، لأنها قد تسبب آثارًا ضارة.

موانع الاستعمال

لا تستخدم الجهاز إذا كنت:

- لديك زرع نشط مثل جهاز تنظيم ضربات القلب، ومضخة الأنسولين أو أجهزة مماثلة، لأنها قد تسبب التداخل.
- حامل أو لديها فرصة للحمل أو المرضعات.
- لديك سرطان الجلد، والمناطق المعرضة لخطر الورم الخبيث، أو إذا كنت قد تلقيت العلاج الكيميائي/ العلاج الإشعاعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- تعاني من الصرع، حيث أن استخدام الجهاز قد يؤدي إلى حدوث نوبة.
- تلف الجلد أو كسره، أو تاريخ تفشي الهربس أو الصدفية في منطقة العلاج.
- تعاني من تشكيل ندبة الجدرة (نمو أنسجة ندبة إضافية حيث تلتئم البشرة بعد الإصابة) في منطقة العلاج.
- إذا كنت تتناول دواءً مثيرًا للضوء أو علاجًا عشبيًا، فاستشر الطبيب قبل استخدام الجهاز لأن التطبيق قد يكون ضارًا بالجلد.
- هي حساسة للضوء أو لديها أمراض أخرى تتعلق بحساسية الضوء.
- يعانون من حالات التمثيل الغذائي الشديدة أو غير المعوضة، مثل مرض السكري، لأنه قد يسبب خطرًا أكبر للشفاء المتأخر والعدوى في حالة حدوث تأثير سلبي.
- قد خضعت لتقشير الجلد أو إجراءات أخرى لإعادة تسطيح الجلد خلال الأسابيع الثمانية الماضية في منطقة العلاج، حيث أنه في ظل هذه الظروف، قد يؤدي استخدام الجهاز إلى تحفيز التصبغ.

ملاحظة: إذا كنت قد خضعت لأي إجراءات جمالية أخرى أو لديك أي شك فيما يتعلق بالآثار الجانبية المحتملة، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.

الاستخدام المقصود

هذا هو جهاز للاستخدام المنزلي مخصص لإزالة الشعر غير المرغوب فيه على الجسم بأكمله (على سبيل المثال، الساقين والذراعين والإبطين وخط البيكيني والظهر والكتفين والصدر والعدة) وعلى مناطق الوجه المسموح بها (أي فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة).

ملاحظة: تم تصميم هذا الجهاز خصيصًا لعلاجك الشخصي وهو مخصص لمستخدم واحد وللاستخدام المنزلي فقط.


تقنية ال RPL™ (Reactive Pulsed Light)

RPL™ (Reactive Pulsed Light) هي تقنية متقدمة تستخدم تقنية IPL (Intense Pulsed Light) المُثبتة سريريًا جنبًا إلى جنب مع لون البشرة ومستشعر ملامسة الجلد. يخترق الضوء المنبعث من الجهاز الجلد ثم يمتصه صبغة الميلانين في عمود الشعر. تذهب الحرارة الناتجة عن هذا الضوء إلى الجريب وتولد تأثيرًا حراريًا محليًا، يُعرف أيضًا باسم التحلل الضوئي الانتقائي. التأثير الحراري يعطل بصيلات الشعر مما يؤدي إلى انخفاض في نمو الشعر مع ترك الجلد المحيط به غير متأثر وبارد.


تقليل الشعر على المدى الطويل – دورة نمو الشعر

هناك عاملان يلعبان دورًا مهمًا في الحد الأمثل من الشعر على المدى الطويل:

- دورة نمو الشعر. يتضمن نمو الشعر ثلاث مراحل: Anagen و Catagen و Telogen. Anagen هي مرحلة النمو، في حين أن Catagen و Telogen هما مراحل الراحة. يمكن أن يحدث انخفاض الشعر الدائم فقط في مرحلة Anagen، مرحلة النمو. نظرًا لأن نمو الشعر غير متزامن، فمن المستحسن إكمال بروتوكول العلاج الكامل لضمان تعرض كل شعر للعلاج خلال مرحلة Anagen.
- نغمات الجلد. يحتوي الجلد الداكن على المزيد من الميلانين، والذي يتنافس مع الشعر المستهدف لامتصاص الطاقة. عندما يتم امتصاص المزيد من الطاقة من قبل الجلد، هناك خطر أكبر من الآثار السلبية.



اجزاء الجهاز



1. زر تشغيل / إيقاف واختيار مستوى الطاقة
2. عرض مستوى الطاقة -3 1
3. نافذة العلاج
4. لون البشرة ومستشعر اللمس
5. مقبس التيار الكهربائي
6. زر الزناد

كيفية الاستخدام

الجهاز مناسب للاستخدام على: الساقين والذراعين والإبطين وخط البيكيني والظهر والكتفين والصدر والعدة ومناطق الوجه المسموح بها (فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة).

الاختبار التمهيدي

قبل علاجك الأول في كل منطقة جديدة من الجسم، نوصيك باختبار بشرتك في تلك المنطقة لتحديد رد فعل بشرتك للعلاج بالجهاز ومساعدتك على ضبط مستوى الطاقة الأمثل لكل منطقة علاج. قد يكون لمناطق الجسم المختلفة حساسية مختلفة، وبالتالي قد تتطلب مستويات طاقة مختلفة.

قم بإجراء اختبار أولي على رقعة مخفية من الجلد للمنطقة التي تنوي علاجها قبل 24 ساعة من العلاج الكامل الأول.

ملاحظة: لا تعالج المناطق الكاملة بمستويات الطاقة التي لم تختبرها من قبل!

---

1. جهزي بشرتك كما هو موضح أدناه في قسم "جهزي بشرتك".
2. حدد أدنى مستوى للطاقة وقدم وميضًا.
3. يمكنك زيادة مستوى الطاقة طالما أنها تشعر بالراحة. يمكنك الاستمرار في القيام بذلك حتى الحد الأقصى لمستوى الطاقة ما لم تبدأ في الشعور بعدم الراحة. يجب اختبار كل مستوى من مستويات الطاقة على

رقعة جديدة من الجلد (لا تتداخل مع الومضات).

4. إذا كنت لا تشعر بالراحة أو ترى أي آثار ضارة، أوقف الاختبار على الفور!

ملاحظة هامة:حاول عدم تداخل النبضات - قد تزيد النبضات المتكررة في نفس المكان من فرصة حدوث آثار ضارة.

الخطوة 1: قم بإعداد المنطقة التي تنوي علاجها

1. إزالة جميع المجوهرات
2. تأكد من حلاقة أو تقليم الشعر الموجود على بشرتك في منطقة العلاج. لا تقم بإزالة الشعر بالشمع أو إزالة الشعر أو نتفه في المنطقة المعالجة قبل العلاج الأول أو بين العلاجات لأن ذلك سيزيل عمود الشعر الذي يمتص الطاقة الضوئية أثناء العلاج.
3. تطهير الجلد من أي بقايا مساحيق, الكريمات, ماكياج, مضادات التعرق, أو مزيلات العرق, ثم بات الجلد الجاف.
4. لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد لمدة ساعة واحدة قبل استخدام الجهاز، لأنه قد يسبب حرق الجلد.

هام: لا تستخدم أي كريم أو هلام أثناء استخدام الجهاز لأنه قد يمنع التشغيل العادي.

الخطوة 2: تشغيل الجهاز

تم تجهيز هذا الجهاز بمستشعر فريد ذكي مدمج بلون البشرة، ويقع أسفل نافذة العلاج. تنشط ميزة السلامة الفريدة هذه بشكل مستمر أثناء العلاج وستمنع حدوث الفلاش في المناطق التي تكون فيها بشرتك داكنة جدًا أو مدبوغة جدًا، حتى لو كان نوع بشرتك العام أخف.

1. أدخل مصدر الطاقة في قاعدة الجهاز.
2. قم بتوصيل مصدر الطاقة بمأخذ كهربائي. سيضيء مؤشر الاستعداد باللون الأخضر الوامض.
3. قم بتشغيل الجهاز. عند تشغيل الجهاز، سيتم ضبطه تلقائيًا على أدنى مستوى للطاقة (1) وستعرض شاشة مستوى الطاقة ضوءًا أخضر ثابتًا. قم بتغيير مستويات الطاقة يدويًا عن طريق الضغط على زر اختيار الطاقة (ON/OFF)، لتقليل مستوى الطاقة أو زيادته وفقًا لمستوى راحتك، كما هو محدد في الاختبار الأولي. ستغير كل ضغطة الطاقة، من المستوى الأدنى إلى الأعلى، لما مجموعه 3 مستويات مختلفة من الطاقة.
4. ستضيء مؤشرات عرض مستوى الطاقة باللون الأخضر وفقًا لمستوى الطاقة المحدد (على سبيل المثال،

عند مستوى الطاقة 1، سيتم إضاءة ضوء أخضر واحد، عند مستوى الطاقة 2، سيتم إضاءة مصباحين أخضرين، إلخ).

5. ضع نافذة العلاج على منطقة العلاج المرغوبة، مع ضمان ملامسة الجلد بالكامل واضغط على زر الزناد (الذي يحمل علامة "SUN ") لتحرير الفلاش.

6. بعد كل وميض، حرك الجهاز إلى النقطة التالية. بعد كل وميض، سيستغرق الجهاز من 1 إلى 3 ثوانٍ ليكون جاهزًا للفلاش التالي. لن يقوم مستشعر الأمان بتشغيل الوميض في الحالات التالية:

- لا يتم تطبيق الجهاز بشكل صحيح على الجلد. في هذه الحالة، سيتحول مؤشر الحالة إلى اللون البرتقالي "مؤقتًا".
- لون بشرتك داكن جدًا/مدبوغ. في هذه الحالة، سيتحول مؤشر الحالة إلى اللون الأحمر "مؤقتًا".

7. بعد المعالجة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل/إيقاف". افصل الوحدة بعد كل جلسة علاج.

وضع الاستعداد

عندما يتم ترك الوحدة غير نشطة لأكثر من 3 دقائق، سيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد. تتم الإشارة إلى ذلك بواسطة ضوء أخضر وامض. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف للعودة إلى وضع العلاج.

وضع الختم أو الانزلاق

هناك طريقتان موصى بهما للعلاج: Stamp أو Glide.

- بالنسبة لوضع الطوابع، ضع الجهاز على الجلد، واضغط على ثم حرر ومبيضًا. يوصى بهذا العلاج للمناطق الصغيرة مثل الوجه وخط البيكيني وتحت الإبط.
- بالنسبة لوضع الانزلاق أو الومضات المستمرة، استمر في الضغط على زر التشغيل وابدأ في تحريك الجهاز مع كل وميض إلى المكان التالي دون فصله عن الجلد. سيتم إعادة شحن الجهاز على الفور وسيكون جاهزًا للفلاش التالي. كرر العملية حتى يتم تغطية منطقة العلاج بأكملها. يوصى بهذه الطريقة للمناطق الأكبر مثل الساقين.

الخطوة 3: رعاية ما بعد العلاج

- بعد العلاج ، يمكنك استخدام غسول مهدئ
- تجنب استخدام كريمات التقشير والتبييض أو المنتجات المماثلة لمدة 24 ساعة على الأقل ، لأن ذلك يهيج الجلد المعالج.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة أسبوعين على الأقل بعد العلاج. في حالة تعريض الجلد المعالج حديثًا لأشعة الشمس خلال هذه الفترة الزمنية ، ضع واقٍ من الشمس بدرجة SPF 30 أو أعلى.

مؤشر الحالة

مؤشر الحالة	الحالة	الوصف
لا يوجد ضوء	إيقاف التشغيل	الجهاز لا يعمل (غير متصل بمصدر الطاقة).
ثابت ضوء أخضر	تشغيل	الفلاش جاهز للتسليم.
وميض ضوء أخضر	وضع الاستعداد	الجهاز في وضع الاستعداد (قبل التشغيل أو عند تركه دون مراقبة لمدة 3 دقائق).
ضوء برتقالي مؤقت	تم حظر الفلاش	الجهاز ليس على اتصال كامل مع الجلد – لن يتم تسليم أي فلاش.
وميض برتقالي فاتح	قريب من نهاية الحياة	يشير إلى نهاية عمر المصباح.
ضوء أحمر مؤقت	تم حظر الفلاش	الجلد في المنطقة المعالجة داكن للغاية – لن يتم تسليم أي فلاش.

العلاج الموصى به

للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك استخدام الجهاز باستمرار بعد العلاج الموصى به.

شعر الجسم

ستكون علاجات إزالة الشعر من 1 إلى 4 أسابيع متباعدة

علاجات إزالة الشعر 8-5 ستكون أربعة أسابيع على حدة.

شعر الوجه

ستكون علاجات إزالة الشعر من 1 إلى 5 أسابيع على حدة.

علاجات إزالة الشعر 8-6 ستكون أربعة أسابيع على حدة.

للحفاظ على النتائج بعد الانتهاء من بروتوكول العلاج، نوصي بإجراء العلاج مرة واحدة في الشهر، أو كما هو مطلوب.

ما يمكن توقعه

قد لا يتفاعل الأفراد المختلفون ومناطق العلاج المختلفة بالتساوي مع تقنية RPL.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 4-3 علاجات (8-6 أسابيع) قبل أن تظهر النتائج الأولية. سيستمر الشعر في النمو لمدة تصل إلى أسبوعين بعد جلسة العلاج. ومع ذلك ، مع تقدمك خلال بروتوكول العلاج الكامل ، سوف يتساقط الشعر بشكل طبيعي وتدريجي.

يختلف عدد الجلسات المطلوبة لتحقيق نتائج طويلة الأمد بين المستخدمين وبين مناطق العلاج ويعتمد على عوامل مثل: العمر ولون الشعر ولون البشرة.

بمجرد اكتمال بروتوكول العلاج ، يجب أن تلاحظ المزيد من انخفاض نمو الشعر. يجب أن يكون أي شعر متبقي أدق وأخف لونًا .

ملحوظات:

- يوصى باستخدام أعلى إعداد للطاقة وجدته مريحًا أثناء الاختبار الأولي. لاحظ أن علاجات الوجه يجب أن تتم بمستويات طاقة متوسطة (2) أو منخفضة (1).
- قد تتطلب ألوان الشعر الفاتحة المزيد من العلاجات لرؤية النتائج.
- **هذا الجهاز مناسب للرجال. ومع ذلك ، فإن شعر الجسم الذكري ، وخاصة على الصدر ، سوف يتطلب المزيد من جلسات العلاج.**

مناطق الوجه المسموح بها

- بشرة الوجه منطقة حساسة تتطلب عناية خاصة وحذرًا. تأكد من اتباع جميع التعليمات واحتياطات السلامة بعناية لتجنب الآثار الضارة. يوصى بإجراء علاج للجسم أولاً والتعرف على الجهاز قبل إجراء علاجات الوجه.
- يمكن استخدام هذا الجهاز لعلاج جميع مناطق الوجه تحت خط الخد مثل: فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة.

⚠ تحذيرات! لا تستخدم الجهاز أبدًا حول عينيك أو بالقرب منها.





- عند استخدام هذا الجهاز لعلاج مناطق الوجه ، لا تستخدم مستويات طاقة تتجاوز المستوى المتوسط ، حيث قد تزيد من فرصة حدوث أحداث سلبية.



- لا تستخدمي الجهاز على الوجه فوق خط الخد أو حول العينين والحواجب والرموش لأن ذلك قد يسبب تلفًا خطيرًا للعين .



- تجنب فتحتي الأنف والشفتين ، فهذه المناطق أكثر حساسية.



- الجلد في الثلث السفلي من الرقبة أكثر حساسية. توخى الحذر لتجنب تداخل مناطق العلاج.

ملحوظة: قد يكون شعر الوجه هرمونيًا وعلى هذا النحو ، يمكن أن يستغرق المزيد من الجلسات لتحقيق تقليل دائم للشعر.

للمستخدمين الذكور : توخي الحذر أثناء علاج منطقة اللحية ؛ كثافة الشعر تعني كمية كبيرة من الميلانين الذي يمتص الطاقة الضوئية أثناء العلاج.

الآثار السلبية المحتملة

عند استخدام هذا الجهاز وفقًا لتعليمات الاستخدام ، من النادر حدوث آثار ضارة.

ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من إزعاج طفيف أثناء الاستخدام - وهذا أمر طبيعي.

يجب تخفيف الآثار الجانبية الخفيفة المدرجة في الجدول أدناه تلقائيًا في غضون ساعات قليلة. في حالة تعرضك لدرجة أعلى من الآثار الضارة (كما هو موضح في الجدول أدناه) ، توقف عن استخدام الجهاز ، واستشر طبيبك إذا لزم الأمر.

شدة التأثير الضار	تواتر التأثير الضار	الآثار السلبية
خفيف	شائع	تهيج الجلد احمرار الجلد حساسية الجلد
معتدل	نادر	حروق الجلد تندب تغييرات الصباغ احمرار وتورم مفرط
شديد	نادر للغاية	عدوى كدمات

إبلاغنا بأي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز (عبر خدمة العملاء) وإلى السلطة المختصة في الدولة العضو التي أنت فيها مقيم.

صيانة الجهاز

التنظيف والتخزين

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف والتخزين.
- لضمان أقصى قدر من الأداء ، يوصى بتنظيف منطقة نافذة العلاج بعد كل جلسة باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة.
- إذا كان هناك أوساخ أو حطام على نافذة العلاج ، فقم بتنظيف نافذة العلاج. إذا لم تتمكن من تنظيف الجهاز ، فاتصل بخدمة العملاء.
- لا تستخدم أبدًا الماء أو سوائل التنظيف الأخرى ، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز وتتسبب في مخاطر تتعلق بالسلامة.
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يتم تشغيل الجهاز:

- تأكد من توصيل مصدر الطاقة بشكل صحيح بالجهاز ومأخذ التيار الكهربائي.
- تأكد من أن مأخذ الطاقة به طاقة.

إذا لم يصدر الجهاز نبضًا:

- تحقق من وجود تلامس كامل بين الجهاز وبشرتك. يعمل زر الزناد على تنشيط النبض فقط عندما يكون الجهاز على اتصال كامل بالجلد.
- تأكد من أن المنطقة التي تحاول علاجها ليست صغيرة جدًا أو منحنية أو عظمية. يجب أن تلمس نافذة العلاج بالكامل منطقة العلاج. يمكن أن يساعد شد الجلد بشكل مسطح في تحقيق ذلك.
- إذا كانت درجة لون البشرة المحددة بواسطة لون البشرة ومستشعر التلامس داكنة جدًا ، فسيتم حظر تنشيط الفلاش ، وسيتحول مؤشر الحالة إلى اللون الأحمر "لحظيًا".

في حالة الخطأ العام:

- أعد ضبط الجهاز عن طريق فصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي الموجود على الحائط ، وانتظر لمدة 10 ثوان ثم أعد توصيله. ثم حاول تشغيل الجهاز بعد إعادة الضبط.

في حالة تأخر النبض بعد إعادة وضع الجهاز في منطقة معالجة مختلفة ، يجب أن تفكر في إجراء العلاج في بيئة أكثر برودة. قد ينبض الجهاز بمعدل أبطأ في بيئة دافئة.

في حالة وجود أوساخ أو حطام على نافذة العلاج ، يجب تنظيف نافذة العلاج وفقًا لقسم التنظيف. إذا لم تتمكن من تنظيف المنطقة ، فاتصل بخدمة العملاء.

إذا لم يتم حل المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

خدمة الزبائن

لخدمة العملاء ، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغلاف الخلفي الداخلي .

معلمات مواصفات الجهاز

صُنع بواسطة
ELG Trade Ltd

طيف الضوء المنبعث
475 نانومتر إلى 1،200 نانومتر كحد أقصى

مدة النبض
5±2ms

تدفق الطاقة المنبعثة
5 J / cm²

مستويات طاقة قابلة للتحديد
3 مستويات

منطقة العلاج (نافذة)
3 سم²

السرعة
1 ومضة كل 3 ثوان

مصدر الطاقة الخارجي
12V، 1.8A ، 21.6W
هرتز 60–50 ، 100–240VAC

وزن الجهاز وحجمه
179 غرام
179x45x60 مم

متوسط الكفاءة النشطة
87.1٪

الكفاءة عند التحميل المنخفض (10٪)
81.9٪

التكنولوجيا
استخدام المنزل IPL

إرشادات التخزين

ظروف التخزين والنقل	
درجة الحرارة	-10°C-70°C
الرطوبة	0-90% رطوبة نسبية عند 55°درجة مئوية
الضغط	دون تكاثف
ظروف التشغيل	
درجة الحرارة	10°C-40°C
الرطوبة	30-70%
أقصى ارتفاع للتشغيل	3000 متر

الموديل: IPL010


العزل المزدوج


راجع تعليمات الاستخدام


نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية


منتجاتنا والتعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير، لا رميها بعيدا!


حفظ بعيدًا عن العينين


يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام


لا تستخدم الجهاز على الجلد المدبوغ أو بعد التعرض لأشعة الشمس


ا تدع الجهاز يصبح رطبًا. يُحفظ بعيدًا عن أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء: حفظ جافًا

IP22

IP2X: جسم قطره 12.5 مم، يجب ألا يخترق
IPX2: يجب ألا يكون لقطرات السقوط الرأسي أي آثار ضارة

تحذير: الإشعاع البصري

CE

UK CA

بطاقة ضمان

تهانينا على شرائك من منتجات Sensica!

لدينا ثقة كاملة في جودة كل جهاز من اجهزة Sensica - نعلم انها تلبي اعلى المعايير, لأننا نخضعها لاختبارات صارمة للجودة و الأداء, في حالة وجود عيب في جهاز Sensica, وهو امر بعيد الاحتمال, فقد يكون مشمولا بهذا الضمان.

ضمان محدود لمدة عامين

يغطي هذا الضمان اجهزة Sensica فقط. يتم تعريف منتجات Sensica الاخرى مثل الفوط او الكريمات على انها منتجات استهلاكية وبالتالي فهي غير مشمولة في الضمان. يغطي هذا الضمان العيوب المتعلقة بالشركة المصنعة .أذا قمت بشرائه مباشرة من www.sensica.co.il او من وكيل معتمد, سيتم منح الضمان فقط في حال اظهار فاتورة الشراء الاصلية يقتصر هذا الضمان على الاجهزة التي ثبت وجود عيوب فيها.

من اجل الحصول على خدمة الضمان لجهاز Sensica الخاص بك يرجى الانتقال الى موقعنا www.sensica.co.il او الاتصال بمركز خدمة العملاء للحصول على المساعدة (سوف تجد الرقم على الموقع .www sensica.co.il) تطلب Sensica اثبات الشراء, يرجى تقديم فاتورة او ايصال شراء يوضح تاريخ الشراء.

ادخل الرقم التسلسلي الخاص بك على موقعنا لتفعيل الضمان الخاص بك

www.sensica.co.il

Warranty Card

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective. In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website for assistance (www.sensica.com). Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device.

Enter your serial number on our website to activate your warranty.

www.sensica.com

Model: IPL010


Double insulation


Consult Instructions for use


Waste Electronic and Electrical Equipment


Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!


Keep away from eyes


Please read all warnings and safety precautions prior to use


Do not use the device on tanned skin or after sun exposure


Do not let the device become wet. Keep away from bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water

IP22 IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate
IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects


Warning: Optical radiation

CE

UK CA

English

MD 04598 A0 / RD 19021 D0

Device specification parameters

Manufactured by:
ELG Trade Ltd.

Emitted light spectrum:
475nm to 1,200nm max.

Pulse duration:
5 ± 2 ms

Emitted energy flux:
5 J/cm^2

Selectable energy levels:
3 levels

Treatment area (window):
3 cm^2

Speed:
1 flash every 3 seconds

External Power Supply:
12V, 1.8A, 21.6W
100–240VAC, 50–60Hz

Device weight and size:
179 gr
179x45x60 mm

Average active efficiency:
87.1%

Efficiency at low load (10%):
81.9%

Technology:
Home use IPL

Storage Instructions

Storage and transport conditions	
Temperature	-10°C to 70°C
Humidity	0 to 90% RH at 55°C
Pressure	non-condensing
Operational conditions	
Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Humidity	30% to 70% RH
Max operating altitude	3,000 m

unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it. Then try turning on the device after resetting.

In case of a pulse delay after Repositioning the device on a different treatment area, you should consider performing the treatment in a cooler environment. The device may pulse at a slower rate in a warm environment.

In case of dirt or debris on the treatment window , you should clean the treatment window according to the cleaning section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

If the problem is not solved, please contact our customer service.

Customer Service

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Device Maintenance

Cleaning & Storage

1. Make sure to turn off and unplug the device before cleaning and storage.
2. To ensure maximum performance , it is recommended that the treatment window area be cleaned after every session by using a dry and clean cloth.
3. If there is dirt or debris on the treatment window, clean the treatment window. If you can't get the device clean, contact our Customer Service.
4. Never use water or other cleaning fluids, as these can damage the device and cause safety hazards.
5. Store the device in a cool and dry place.

Troubleshooting

If the device does not turn on:

- Make sure that the power supply is plugged properly into the device and the electrical outlet.
- Make sure the power outlet has power.

If the device does not trigger a pulse:

- Verify there is full contact between the device and your skin. The trigger button will activate a pulse only when the device is in full contact with the skin.
- Verify that the area you are trying to treat is not too small, curved or bony. The entire treatment window should touch the treatment area. Pulling the skin flat can help to achieve this.
- If the skin tone identified by the skin tone and contact sensor is too dark, the flash activation will be blocked, and the status indicator will turn “momentarily” red.

In case of general error:

- Reset the device by

Possible Adverse Effects

When using this device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare.

However, some people may experience slight discomfort during use – this is normal.

The Mild adverse effects listed in the table below should be spontaneously relieved within a few hours.

In case you experience a higher degree of adverse effects (as listed in the table below), stop using the device, and consult with your physician if necessary.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	**Common**	Skin Irritation Skin Redness Skin Sensitivity
Moderate	**Rare**	Skin Burns Scarring Pigment Changes Excessive Redness and Swelling
Severe	**Extremely Rare**	Infection Bruising

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service).



- When using this device to treat facial areas, do not use energy levels exceeding the medium level, since it may increase the chance of adverse events.



- Do not use the device on the face above the cheek line or around the eyes, eyebrows and eyelashes as this could cause serious eye damage.



- Avoid the nostrils and lip, as these areas are more sensitive.



- The skin on the lower third of the neck is more sensitive. Take extra care to avoid overlapping treatment areas.

Note: Facial hair may be hormonal and as such, it can take more sessions to achieve permanent hair reduction.

For male users: Take care while treating the beard area; the high density of hair means a large amount of melanin which absorbs the light energy during treatment.

What to expect:

Different individuals and different treatment areas may not react equally to RPL™ technology.

It may take up to 3-4 treatments (6-8 weeks) before initial results can be seen. The hair will continue to grow for up to two weeks after the treatment session. However, as you progress through the full treatment protocol, hair will naturally and gradually fall out.

The number of sessions required for achieving long term results differs between users and between treatment areas and depends on factors such as: age, hair colour and skin tone.

Once the treatment protocol is complete, you should see further hair growth reduction. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour.

Notes:

- It is recommended to use the highest energy setting that you found comfortable during the preliminary test. Note that facial treatments should be performed at the medium (2) or low (1) energy levels.
- Lighter hair colours may require more treatments in order to see results.
- This device is suitable for men. However, male body hair, especially on the chest, will require more treatment sessions.

Allowed Facial areas

The facial skin is a sensitive area that requires special care and caution. Make sure you follow all instructions and safety precautions carefully in order to avoid adverse effects. It is recommended you first do a body treatment and get to know the device before performing facial treatments.

This device can be used to treat all facial areas below the cheek line, such as: above upper lip, cheek, jaw, chin and neck.



Never use the device around or near your eyes.



Status Indicator	Status	Description
No light	OFF	Device not working (not connected to the power supply).
Steady green light	ON	Flash is ready to be delivered.
Blinking green light	Standby	Device is in standby mode (before powering on or when left unattended for 3 minutes).
Momentary orange light	Flash blocked	The device is not in full contact with the skin – no flash will be delivered.
Blinking orange light	Close to end of life	Indicates about the close end of lamp life time.
Momentary red light	Flash blocked	The skin in the treated area is too dark – no flash will be delivered.

Recommended Treatment

For optimal results, you should use the device consistently following the recommended treatment.

Body hair:

Hair removal treatments **1–4** will be two weeks apart

Hair removal treatments **5-8** will be four weeks apart.

Facial hair:

Hair removal treatments **1–5** will be two weeks apart.

Hair removal treatments **6-8** will be four weeks apart.

To maintain the results following completion of the treatment protocol, we recommend performing a treatment once a month, or as required.

7. Following each flash, move the device to the next spot. After each flash, the device will take 1-3 seconds to be ready for the next flash. The safety sensor will not trigger a flash if:
   - The device is not properly applied to the skin. In this case, the status indicator will turn "momentarily" orange.
   - Your skin tone is too dark/ tanned. In this case, the status indicator will turn "momentarily" red.
8. After the treatment, turn off the device by pressing the ON/OFF button. Unplug the unit after each treatment session.

Stamp or Glide Mode

There are two recommended methods for treatment: Stamp or Glide.

Stamp mode

Place the device on the skin, press and release a flash. This treatment is most recommended for small areas such as face, bikini line and underarm.

Glide mode

Keep the trigger button pressed and start moving the device with each flash to the next spot without detaching it from the skin. The device will immediately recharge and will be ready for the next flash. Repeat process until the entire treatment area has been covered. This method is recommended for larger areas such as legs.

Step 3: Post-Treatment Care

- After treatment, you may use a calming lotion.
- Avoid using peeling and bleaching creams or similar products for at least 24 hours, as this irritates the treated skin.
- Avoid direct sun exposure for at least 2 weeks post treatment. If exposing recently treated skin to sunlight during this time period, apply sunscreen of SPF 30 or higher.

3. Cleanse the skin of any residue of powders, creams, makeup, antiperspirants, or deodorants, and then pat the skin dry.
4. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin for one hour before using the device, as it may cause burning of the skin.

Important: Do not use any cream or gel while using the device since it may prevent normal operation.

Step 2: Device Operation

This device is equipped with a unique intelligent built-in skin-tone sensor, located below the treatment window.

This unique safety feature is active continuously during the treatment and will prevent a flash from occurring in areas where your skin is too dark or too tanned, even if your general skin type is lighter.

1. Check that the treatment window is clean and intact.
2. Plug the device into an electrical outlet using the power supply.
3. Turn the device on. When the device is turned on it will be automatically set to the lowest energy level (1) and the energy level display will show a steady green light. Manually change energy levels by pressing the energy selection button to decrease or increase the energy level according to your comfort level, as determined by the preliminary test.
4. Standby Mode: When the unit is left inactive for more than 3 minutes the device will revert to STANDBY mode. This is indicated by a Blinking Green light. Press the ON/OFF button to return to treatment mode.
5. The energy level display indicators will light up green according to the selected energy level.
6. Place the treatment window on the desired treatment area, ensuring full contact with the skin and press the trigger button to release a flash.

How to use

The device is suitable for use on: legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest, stomach, and permitted facial areas (above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

Preliminary Test

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area to determine your skin's reaction to treatment with the device and help you set the optimal energy level for each treatment area. Different body areas may have different sensitivity and may therefore require different energy levels. Perform a preliminary test on a hidden patch of skin for the area you intend to treat 24 hours prior to the first full treatment.

Note: Do not treat full areas with energy levels that you have not tested before!

1. Prepare your skin as described below in "**Prepare the area you intend to treat**" section.
2. Select the lowest energy level and deliver a flash.
3. You can increase the energy level as long as it feels comfortable. You may continue to do this up to the maximum energy level unless you begin to experience discomfort. Each energy level should be tested on a new patch of skin (do not overlap flashes).
4. If you do not feel comfortable or notice any adverse effects, stop the test immediately!




Important note: Try not to overlap pulses- repeated pulses on the same spot may increase the chance of adverse effects.

Step 1: Prepare the area you intend to treat


1. Remove all jewelery.
2. Make sure the hair on your skin in the treatment area is shaved or trimmed. DO NOT wax, epilate or pluck hair in the treated area before the treatment as this will remove the hair shaft that absorbs the light energy during treatment.

resting phase. Permanent hair reduction can only occur in the Anagen phase, the phase of growth. Since hair growth is not synchronized, it is recommended to complete the full treatment protocol to ensure every hair will be exposed to treatment during its Anagen phase.

- **Skin tones.** Darker skin contains more melanin, which competes with the targeted hair for energy absorption. When more energy is absorbed by the skin, there is a greater risk of adverse effects.



Device Components



1. ON/OFF button and energy level button
2. 1-3 energy level display
3. Treatment window
4. Skin tone and contact sensor
5. Power supply socket
6. Trigger Button

Intended Use

This is a home-use device intended for the removal of unwanted hair on the entire body (e.g., legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest and stomach) and on permitted facial areas (i.e., above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

Note: This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

RPL™ (Reactive Pulsed Light) Technology

RPL™ (Reactive Pulsed Light) is an advanced technology which uses clinically proven IPL (Intense Pulsed Light) technology in conjunction with a skin tone and skin contact sensor. The light emitted from the device penetrates the skin and is then absorbed by the melanin pigment in the hair shaft. The heat produced by this light goes into the follicle and generates a local thermal effect, also known as selective photothermolysis. The thermal effect disables the hair follicle which causes a reduction in hair growth while leaving the surrounding skin unaffected and cool.

Long-term hair reduction– Hair growth cycle

Two factors play an important role in optimal long-term hair reduction:

- **Hair growth cycle.** Hair growth involves three phases: Anagen, Catagen, and Telogen. Anagen is the growth phase, while Catagen is the transition phase and Telogen is the

- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device.
- Do not treat the same area of skin more than once per treatment, as it may cause adverse effects.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant such as a pacemaker, insulin pump or similar devices.
- Are pregnant, have a chance of being pregnant or are nursing.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received chemotherapy/radiation therapy within the past 3 months.
- Suffer from epilepsy.
- Have damaged or broken skin, or a history of Herpes or Psoriasis outbreaks in the treatment area.
- Suffer from keloid scar formation (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury) in the treatment area.
- If you are taking a photosensitizing drug or herbal remedy, consult a physician before using the device.
- Are photosensitive or have other diseases related to light sensitivity.
- Suffer from severe or decompensated metabolic conditions, such as diabetes, since it may cause a greater risk of delayed healing and infection in case of an adverse effect.
- Have had a skin peel or other skin resurfacing procedures within the last 8 weeks in the treatment area.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures or have any uncertainty regarding potential side effects, consult with your physician before using the device.

customer service for further assistance.

- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the **Cleaning & Storage** section.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have very dark skin (see skin tone chart on inner cover).



- On artificially or naturally tanned skin or after sun exposure as this can cause serious burns or skin injury. Avoid more than 15 minutes of sun exposure for 4 weeks before your treatment and for at least 2 weeks post treatment. If during this period your treated skin area is exposed to sunlight, make sure to apply SPF 30 or higher sunscreens.
- If you have dark brown or black spots such as: birth marks, moles, or blisters in the area to be treated.
- Directly on the nipples, genitals or around the anus, as these may have darker skin colour and/or greater hair density.
- On mucous membranes such as: nostrils, lips of the mouth, eyelids and ears, as it may lead to serious injury.
- Over piercings or any metal items such as earrings or jewelry on the area to be treated, as it may cause burns.
- Over areas with tattoos or permanent make-up. Cover tattoos or permanent make-up with a white plaster before treatment. Do not use the device directly over the tattoo or permanent make-up, even when covered.
- Never look directly at the light coming from the applicator and lamp, as it may cause eye injury.

Carefully read the information below before you begin treatment with the device. If you still have any doubts or are unsure whether the device is safe for your use, please consult with your physician.

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- WARNING! Eye damage (which may result in loss of vision) or skin damage possible if instructions are not followed. Read and follow instructions.
- WARNING! Skin damage may occur after prolonged or repeated surface application to a site.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or nearby water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components which may cause serious bodily damage.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet, or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.
  In case of power cable damage, the cable should only be replaced by the manufacturer or qualified distributor. Contact our

Table of Contents

Precautions 51
Warnings 50
Contraindications 49
RPL™ (Reactive Pulsed Light) Technology 48
Intended Use 48
Device Components 47
How to use 46
Recommended Treatment 43
Possible Adverse Effects 40
Device Maintenance 39
Device specification parameters 37